

PROMOTIVE EFB

740500120K182



Veículos com altas demandas energéticas e funções básicas de hotel.

A VARTA ProMotive EFB foi concebida para superar as exigentes demandas dos veículos comerciais pesados. Desenvolvida para oferecer potência e fiabilidade excepcionais, é a escolha ideal para veículos com elevados requisitos energéticos, incluindo aqueles equipados com funções básicas de hotel. Concebida para uma resistência extrema a vibrações, é perfeita para instalações na extremidade do chassi. As baterias VARTA cumprem todos os requisitos dos fabricantes OEM. Fabricadas na Alemanha, as baterias VARTA garantem um desempenho preciso e uma fiabilidade duradoura.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA BATERIA



3x Ciclo de vida

3x Ciclo de vida em comparação com uma bateria convencional.



Altas demandas de energia

Concebida para satisfazer os requisitos energéticos mais exigentes.



Funções de hotel básicas

Para exigências de energia básicas, como sistemas de ar condicionado/aquecimento em estacionamento, até três noites por semana.



Elevada resistência a vibrações

Construída para resistir a condições extremas de estrada e ser instalado no final do chassi, com alta resistência às vibrações.



Instalação no final do chassi

Adequada para instalação na parte final do chassi.



Peça sobressalente de equipamento original

Cumprir todos os critérios OE do fabricante de veículos.



PROMOTIVE EFB

740500120K182



Projetada na Alemanha

Desenvolvida com precisão e excelência na Alemanha.



Fabricada na Europa

Produzida em conformidade com os mais elevados padrões europeus, garantindo a melhor qualidade de fabrico na sua categoria.

PROMOTIVE EFB

740500120K182

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade da bateria:	240 Ah	Corrente de ensaio a frio EN:	1200 A
Tensão:	12 V	Dimensões (C/L/A):	518/276/242
Tamanho da caixa:	C	Short Code:	C40
UK-Code:	625EFB	ETN:	740500120
Peso (sem líquido):	59,77 kg	Retenção da base:	B00
Polaridade:	3	Tipos de terminais:	1


DESENHOS

B00



Retenção da base

**12V
3**



Polaridade

1



Tipos de terminais